

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## SECTOR – Mascalzone Latino

### Slika 1

#### Opšte karakteristike

1. 3.0V radni napon
2. 32.768 kHz kristalnih oscilacija
3. Vreme sa satima, minutima, sekundama, mesecom, danom I danom u nedelji
4. Dva dnevna alarma
5. 12/24h formati prikaza
6. Zvučni signal sata
7. Elektronski kompas sa osam pozicija
8. Funkcija praćenja kursa
9. Digitalno pokazivanje pravca u stepenima
10. Štoperica za 20 krugova sa 1/100 do 23sata, 59min i 59,59sek
11. Podesivo odbrojavanje u petominutnim intervalima od 60 do 15min, i od 15min do 0 po minut
12. Štoperica automatski počinje da odbrojava kada se odbrojavanje završi
13. Memorija za 20 referentnih tačaka jedrenja do 99sati, 59min, 59sek
14. Startna sekvenca 5min sunhronizovanog odbrojavanja
15. Odbrojavanje sa prepodešenim vrednostima do 23sata, 59min, 59sek
16. Četiri kontrolna dugmeta
17. Električno pozadinsko osvetljenje displeja
18. Pritisak na (SET) dugme u bilo kom trenutku aktivira kompas
19. Kalendar od 2006 do 2099 god.
20. Indikator istrošenosti baterije

#### Opisi funkcija i modova

Opšte poništavanje

- Sistem ulazi u normalni vremenski mod kada se upali
- Šest glavnih modova rada (vreme, alarm, odbrojavanje, štoperica, jedrenje, kompas)
- Pritisnite sva četiri dugmeta od jednom da poništite sve podatke i ekran će se potpuno ispuniti i zasvetleti
- Na pritisak bilo kog dugmeta čuće se zvučni signal

#### Opis operacija

Mod vremena

### Slika 2

Slika pokazuje 14:38, 11 maja Utorak

- Pritisak na (+/ST/SP) dugme će promeniti dan u nedelji / sekund
- Kada je displej podešen na sekunde, kružni pokazivač sekundi će se isključiti
- Pritisak na (-/RESET) dugme će promeniti prikaz 12h/24h
- duzi pritisak na (+/ST/SP) će uključiti ili isključiti zvučni signal punog sata
- Pritisnite (MODE) da pređete na ALARM mod

#### Podešavanje sata

U TIME modu, pritisnite (SET) dugme na 2sek I “12h” počinje da trepće

- Pritisnite (MODE) da pređete na sledeće podešavanje, po sledećoj sekvenci: 12/24h – minuti – sati – godina – mesec – dan
- Pritisnite (+ST/SP) ili (-RESET) da povećate ili smanjite vrednost koju podešavate
- Pritiskom na (SET) se vraćate u TIME mod

### **Alarm mod**

#### **Slika 3**

- ALM ikona je prikazana
- U ALARM modu pritisnite (-/RESET) dugme da uključite ili sključite alarm
- Pritisnite (+/ST/SP) dugme da pređete na sladeći alarm (prikaz "AL1/AL2")
- Postoje dva različita alarma

### **Podešavanje alarma**

- U ALARM modu, pritisnite (SET) dugme na 2sek i "minute" počinju da trepću
- Pritiskom na (MODE) dugme prelazite na podešavanje sata
- Pritiskom na (+ST/SP) ili (-/RESET) povećavate ili smanjujete željenu vrednost. Nakon toga se odgovarajući alarm automatski aktivira.
- Pritisnite (SET) dugme da završite sa podešavanjem.
- Pritisnite (MODE) da pređete na TIMER mod

### **Timer mod (odbrojavanje)**

#### **Slika 4**

- TMR ikona je prikazana
- U TIMER modu pritisnite na 2sek (SET) dugme i sekunde će početi da svetle
- Pritisnite (+/ST/SP) ili (-/RESET) da povećate ili smanjite vrednost koju podešavate.
- Pritisnite (SET) da završite podešavanje.
- Pritiskom na (+ST/SP) startujete i zaustavljate tajmer
- Pritiskom na (-/RESET) se vraćate na prethodno podešenu vrednost tajmera.
- Ako je tajmer odbrojao do nule, pritisnom na (+/ST/SP) tajmer počinje poovo da odbrojava od podešene vrednosti
- Kada tajmer završi odbrojavanje čućete zvični signal.
- Pritiskom na (MODE) prelazite na mod štoperice.

### **Štoperica**

#### **Slika 5**

- CHR ikona je prikazana
- U modu štoperice pritisnite (+/ST/SP) dugme da startujete štopericu.
- Kružni pokazivač sekundi se aktivira i prelazi pun krug svake sekunde.
- Pritisnite (+/ST/SP) za prolazno vreme i ono će biti sačuvano.
- Prolazno vreme će biti prikazano na 5sek i nakon toga se ponovo prikazuje ukupno vreme.
- Pritisnite (-/RESET) da zaustavite štopericu i trenutno prolazno vreme će biti prikazano na 5sek, a nakon toga ukupno vreme.
- Duži pritisak na (-/RESET) će resetovati štopericu na nulu. Sve memorije se poništavaju.
- Postoji ukupno 20 memorija za prolazna vremena. Ako broj krugova pređe 20, poslednji krug će biti poništen.

-Pritisnite (MODE) da pređete na mod memorije ako je štoperica zaustavljena i memorije postoje (ako niste esetovali štopericu), u suprotnom prelazite na mod jedrenja.

#### **Mod memorije**

Ikona MEMORY (za ukupno) vreme će biti prikazana.

-Pritisnite (+/ST/SP) ili (-/RESET) da vidite prethodni ili sledeći zapis.

-Pritisnite (MODE) da pređete na mod jedrenja.

#### **Mod jedrenja**

-SAIL ikona je prikazana

-Unapred je podešen petominutni sinhronizujući odbrojavajući mod

-Dužim pritikom na (SET) menjate između njega i moda jedriličarskog tajmera.

#### **Petominutni sinhronizujući tajmer**

-Pritisnite (+/ST/SP) da započnete odbrojavanje, pritisnite (-/RESET) da sinhronizujete ako je prvi pucanj promašen..

-Da zaustavite sinhronizaciju pritisnite (+/ST/SP) dva puta u okviru 2sek.

-Tokom odbrojavanja tajmer će davati zvučne signale: svakog minuta – kratki dvostruki signal, svakih 10sektokom poslednjeg minuta – kratki dvostruki signal; s vake sekunde tokom poslednjih 15sek – kratki pojedinačni signal.

-Nakon što je odbrojavanje završeno – dugačak zvučni signal.

-Nakon što završi odbrojavanje, započeće ga ponovo od 5min unazad.

-Pritisnite (MODE) da pređete na Kompas mod

#### **Podešavanje jedriličarskog tajmera**

-Pritisnite (-/RESET) dugme da podesite odbrojavanje u petominutnim koracima od 60 do 15 min, i od 15min do 0 po jedan minut.

-Pritisnite (+/ST/SP) da startujete odbrojavanje.

-Tokom odbrojavanja, tajmer će davati zvučne signale: svakog minuta – kratak dvostruki signal, svakih deset sekundi tokom poslednjeg minuta – kratak dvostruki signal, tokom poslednjih 15 sekundi – kratak signa, nakon što je odbrojavanje završeno – dugačak signal.

-Tokom jedriličarskog odbrojavanja, tajmer I alarm nisu aktivni.

-Tokom odbrojavanja pritisnite (-/RESET) da sinhronizujete na sledeći minut.

-Da ponovo startujete tajmer prvo ga zaustavite, a onda pritisnite (-/RESET)

-Kada se odbrojavanje završi, štoperica se automatski aktivira.

-Štopericu koristite kako je objašnjeno u poglavlju “Štoperica”

#### **Memorija jedriličarskog tajmera**

-Memory ikona je prikazana

-U jedriličarskom modu pritisnite (MODE) da uđete u mod jedriličarskog tajmera.

-Ukupno zabeleženo vreme će biti prikazano.

-Pritisnite (+/ST/SP) da prikažete prolazna vremena.

-Pritisnite (+/ST/SP) ili (-/RESET) da pregledate zabeležena vremena.

-Pritisnite (MODE) da izađete u TIME mod.

#### **Kompas mod**

-COMP ikona je prikazana

-Kompas je aktivan 30sek, a onda ulazi u „sleep” mod i reaktivira se na pritisak (-/RESET)

#### **Kalibracija kompasa**

- Pritisnite (SET) na 2sek i „PUSH” znak se pojavljuje na displeju.
- Pritisnite (SET) ponovo da započnete kalibraciju kompasa.
- Pritisnite (+/ST/SP) da pekinete kalibraciju kompasa .
- Nakon što pritisnete (SET), svi kružni markeri i svetlo će biti aktivirani.
- Držite sat vodoravno i polakko ga okrećite preteći kružni marker.
- Text „DONE” na displeju označava da je kalibracija uspešno obavljena.
- Pritisnite „MODE” da prihvatite proces kalibracije i izađete.

### **Podešavanje nagiba**

U kompas modu pritisnite (-/RESET) da započnete podešavanje nagiba. Text “OFF” će se pojaviti na displeju.

- Pritisnite (+/ST/SP) ili (-/RESET) da birete između: OFF – E – W – OFF
- Pritisnite (MODE) da prihvatite, onda će se pojaviti “00”
- Pritisnite (+/ST/SP) ili (-/RESET) da podesite ugao između 0 i 90stepeni.
- Pritisnite (SET) da izađete u kompas mod.

### **Mod praćenja kursa**

- U kompas modu duže pritisnite (+/ST/SP) da pređete u mod praćenja kursa
- Ako je mod praćenja kursa aktiviran, pritisnite (MODE) dugme u jedriličarskom modu da uđete u mod praćenja kursa.
- Nakon biranja željene opcije, pritisnite (SET) da pređete na sledeće podešavanje.
- Trenutni kurs će se pokazati i početi da trepće.
- Okrenite sat u željeni pravac i pritisnite (-/RESET) da sačuvate pravac
- Podesite sačuvani pravac ako je neophodno pritiskom na (SET) dugme i onda menjajte željenu vrednost pomoću (+/ST/SP) ili (-/RESET) dugmeta
- Kada podesite željenu vrednost pravca pritisnite (SET) dugme da sačuvate promenu i izađete. Željeni ugao će se prikazati na displeju a kružni pokazivač će s pomerati prema promenama vašeg pravca.
- Pritisnite (MODE) da pređete ponovo na sat.